VL-DT1
D-Tap Advanced Battery Charger

商品说明书

感谢购买 VL-DT1。VL-DT1 是一款搭载 D-Tap Advanced 端子的电池专用充电器。使用之前请仔细阅读此商品说明书，在了解基本的使用方法与注意事项之后再安全使用。阅读完之后请务必保管在随时可以查阅之处。

安全使用注意事项

错误使用时有可能会造成火灾、触电或受伤、损坏产品等，为了防止事故发生，请务必遵守以下事项。

⚠ 警告：有可能导致死亡、受重伤

- 请勿使用与机器标示不同的电源电压。
- 请勿给本公司指定以外的电池充电。
- 端子之间不可被金属物体短路，且不能同金属制品一起运输、保管。
- 请勿沾水或放入水中。
- 请勿拆分改造。
- 请勿从高处抛落或用锤子敲打等对其施加冲击力，且不能加载重物或施加压力。
- 请勿损坏电源线和充电线。
- 有明显损伤时请勿使用。

⚠ 注意：有可能受伤、损坏产品

- 请使用原装电源线。
- 原装电源线请勿用于其他机器。
- 请严格遵守弊司指定的使用条件。
- 请勿在高温环境下使用。
- 请勿放置在潮湿、湿度较高的场所。
- 超过规定时间还未充满电的话请立即停止充电。
- 在使用中出现异味、漏液、变色、变形时，请将电源插头从插座上拔出，并立即停止使用。
- 充电器和电池处于连接状态时请勿搬运。
- 使用电池时请勿充电。
- 请勿和其他充电器同时对电池进行充电。

仕　样

- 适用电池：IDX 产的搭载 D-Tap Advanced 的锂离子电池
- 额定输入电压：AC100 ～ 240V(50/60Hz)
- 额定输出：DC16.8V/2A
- 消耗电力：MAX 90VA
- 充电方式：定电流 / 定电压充电方式 (CC/CV)
- 使用温度范围：0℃～ 40℃
- 使用湿度范围：20% ～ 90%RH
- 保护功能：温度保护 / 过充电保护 / 短路保护 / 逆接保护 / 充电保护定时
- 显示：充电状态 LED（红 / 绿）
- 外形尺寸：充电器主体　约 110（W）×33.5（H）×62（D）mm
  充电线长　约 0.8m
- 重量：充电器主体 约 230g
- 充电时间（仅供参考）：请确认弊司主页上的最新的充电时间一览表。
  （http://www.idx.tv/jp/support/charge_time.html）

特　征

- 可对搭载 D-Tap Advanced 端子的 IDX 产的电池进行充电。
- 搭载维护充电安全的各项保护功能。


※ D-Tap Advanced 是指带有充电功能的 3Pin 连接器。

LED显示

LED显示状态

LED	显示	状　态
红灯	●	正在充电
红灯闪烁	✹	电池温度异常 / 充电时发生异常
绿灯	●	AC 输入时 / 充电完毕时
熄灯	○	无 AC 输入


操作指南/各部位名称



① 充电器主体
② 充电状态 LED（红 / 绿）
③ 充电线
④ D-Tap Advanced 插头
⑤ AC 线插口
⑥ 电源线

1：把 D-Tap Advanced 端子插入 IDX 电池后，充电开始。
※插入后请务必确认 LED 是否亮红灯。
LED 亮绿灯时，为满充电或者电池有异常

2：检知充满电时即充电完毕。
※检知到异常时将不会进行充电。
※电池处于低温或高温时不会开始充电。
请务必使电池恢复常温后再进行充电。



IDX Company, Ltd. 〒214-0021 日本国神奈川県川崎市多摩区宿河原 6-28-11
电话:+81-44-850-8801 传真:+81-44-850-8838 HomePage:http://wwwidxtv E-mail:idxjapan@idxtv

IDX 中国总代理　公司名称：深圳市爱迪艾柯斯电子有限公司　地址：深圳市罗湖区笋岗东路长虹大厦1207室
电话:0755-22273564 传真:0755-22273564 HomePage:wwwidx-china.com E-Mail:idx.china@idxtv

※规格和外观有可能在没有通知的情况下变更。
※产品以及产品保修事宜请咨询以下窗口。

201611
C1MK160351-1